

Blanco



- **Compatible con identificador de llamadas**
Lista de almacenamiento de 50 nombres y números telefónicos
- **Lampara de mensaje/timbre**
- **Botones de discado de un toque**
- **Micrófono-altavoz y diadema para conversación manos libres**

Negro



KX-T7716

Lampara de mensaje/timbre

La lampara de mensaje/timbre del KX-T7716 le ayuda a recibir y atender todas las llamadas importantes. Una luz roja se ilumina para alertarlo visualmente sobre una llamada entrante o si alguien ha dejado un mensaje. Conveniente para uso en habitaciones de hoteles u oficinas.



20 números telefónicos en botones de discado de un toque


Puede almacenar hasta 20 números telefónicos en botones de discado de un toque (10 números en la memoria superior y 10 números en la memoria inferior). Los botones de discado de un toque ahorran tiempo y dificultad al momento de llamar a un cliente o colega con quien habla frecuentemente.



Botones de discado de un toque

Compatible con identificador de llamadas

Cuando se recibe una llamada, la pantalla muestra el nombre y el número telefónico registrado en el directorio (hasta 50 pueden ser registrados); de esta manera, puede ver quién está llamando antes de contestar el teléfono. La información correspondiente a las últimas 50 llamadas también queda registrada en la lista de llamadas.



Micrófono-altavoz y diadema para conversación manos libres

Puede usar el micrófono-altavoz o la diadema para conversación manos libres, ya no necesita levantar el auricular, esto le permite continuar con sus tareas mientras habla por teléfono.



Restricción de llamadas

Puede restringir la capacidad del teléfono de hacer llamadas a todos los números (bloqueo de discado) o a números externos específicos (restricción de llamada). Restringir los teléfonos que están en lugares frecuentados por otras personas que no son empleados ofrece mayor seguridad.

Variación de color

KX-T7716



Blanco



Negro

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pantalla LCD | 3 Líneas (16 caracteres y 16 dígitos y fecha/icono) |
| Contraste de pantalla LCD | 4 niveles |
| Identificador de llamadas | Sí |
| Memoria de identificador de llamadas | 50 nombres y números |
| Directorio | 50 nombres y números |
| Rediscado | 20 nombres y números |
| Rediscado automático | Sí |
| Bloqueo de discado | Sí |
| Restricción de llamada | Sí |
| Mudo | Sí |
| Configuración de tono/pulso | Sí |
| Configuración de tiempo de flash | Programable |

| | |
|---|-------------------------------|
| Lampara de mensaje/timbre | Sí |
| Botones de discado de un toque | 10 |
| Micrófono-altavoz | Sí |
| Tecla de navegación | Sí |
| Compatible con diadema ^{*1} | Sí |
| Control de volumen del auricular | 4 niveles |
| Control de volumen del timbre | Apagado/bajo/alto |
| Control de volumen del micrófono-altavoz | 8 niveles |
| Instalable en la pared | Sí |
| Código del auricular (mm) | 390 |
| Batería (AAx3) | Necesario |
| Dimensiones (An x La x Al mm) ^{*2} | 172 x 220 x 105 ^{*3} |
| Peso (kg) ^{*4} | 0.794 |



- Instalable en la pared
- Ajuste de ángulos de inclinación

^{*1} Se puede conectar únicamente un enchufe de pines de ø2.5mm. Se recomienda usar KX-TCA94EX. ^{*2} Incluido el auricular. ^{*3} Cuando se usa la unidad en la posición de escritorio baja. ^{*4} Incluidos la batería, el auricular y el cable del auricular.

- Algunos modelos estarán disponibles para países limitados.
- Las imágenes que se muestran de las pantallas de unidades básicas y lámparas son imágenes compuestas.
- Los pesos y las dimensiones son aproximados.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Estos productos pueden estar sujetos a regulaciones de control de exportación.

Importante

—Precauciones de seguridad: Lea con cuidado las instrucciones de la guía de referencia rápida antes de usar el producto.

DISTRIBUIDO POR:

Panasonic